

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://motor.nt-rt.ru/> || [mrf@nt-rt.ru](mailto:mrf@nt-rt.ru)

## Perkins MGE48 48 кВт дизельный генератор в кожухе



### Общие характеристики

Cly	3L
Displacement	M
GOV	3.3
Генератор	KI 224E
Генератор (на выбор)	TAL-A42-H
Генератор (на выбор)	UCI 224E
Дополнительное напряжение - Option 1	415/240
Дополнительное напряжение - Option 2	380/220
Дополнительное напряжение - Standby Amps	100.3
Дополнительное напряжение - Standby Amps	91.8
Напряжение (A)	95.3
Напряжение стартера	12V
Расход топлива при 110% мощности л/ч	15.4
Расход топлива при 50% мощности л/ч	7.2
Страна производитель	UK or IN
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность номинальная, кВА	60
Мощность максимальная, кВт	53

Мощность максимальная, кВА	66
Напряжение (В)	400/230V
Количество фаз	3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	10.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	13.9
Исполнение	В Кожухе
Производитель двигателя	Perkins
<b>Двигатель</b>	
Модель двигателя	1103A-33TG2

## Perkins MGE48 48 кВт дизельный генератор открытая



### Общие характеристики

Cly	3L
Displacement	M
GOV	3.3
Генератор	KI 224E
Генератор (на выбор)	TAL-A42-H
Генератор (на выбор)	UCI 224E
Дополнительное напряжение - Option 1	415/240
Дополнительное напряжение - Option 2	380/220
Дополнительное напряжение - Standby Amps	100.3
Дополнительное напряжение - Standby Amps	91.8
Напряжение (А)	95.3
Напряжение стартера	12V

Расход топлива при 110% мощности л/ч	15.4
Расход топлива при 50% мощности л/ч	7.2
Страна производитель	UK or IN
Мощность номинальная, кВт	48
Мощность номинальная, кВА	60
Мощность максимальная, кВт	53
Мощность максимальная, кВА	66
Напряжение (В)	400/230V
Количество фаз	3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	10.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	13.9
Исполнение	Открытая
Производитель двигателя	Perkins
<b>Двигатель</b>	
Модель двигателя	1103A-33TG2-OP

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://motor.nt-rt.ru/> || [mrf@nt-rt.ru](mailto:mrf@nt-rt.ru)